



靜電機使用說明/保固書



可加LINE好友諮詢

LINE : @loe2320b

客服電話0800-006789



小松環保股份有限公司

總公司地址：台中市南屯區大業路582號2F-8

電話：04-2258-5882

信箱：hiau.sung@msa.hinet.net

傳真：04-2258-5881

官網：<https://www.sse.tw>

目錄

P1. 使用說明

P2. 簡易維修說明

P3. 清洗說明

P4. 維修紀錄表

P5. 保固書



靜電式除油煙機使用說明

本裝置係屬一種高壓放電裝置(15KV/7.5KV)，其安全性係數從規劃、施工到保養皆有關聯，故須由公司專業人員服務，方可信賴。

使用中定期保養是必需的。保養的頻率依使用端的油煙濃度及使用的時間長短而定，不同性質的客戶，保養頻率不一；若未落實定期保養或逾時未保養，最嚴重情形會導致極板燒毀，甚而引起不能預期的火災，因此所造成的損失，本公司在此聲明此損失不在理賠範圍內，細節請參照『保固書』。

保養維修服務，最好是請原廠廠商服務，在零件的品質上才屬正廠出品，品質有保障。

注意事項：

1. 裝機時，靜電機的電源請與風車連動，以免造成只關閉風車電源而忘了關閉靜電機電源的情形發生，此情況若再加上極板未按時清洗保養所導致積油過多的情形，易導致燒機的情形發生，更甚者引起火災。
2. 靜電機與水洗機聯結時，若水洗機在靜電機前端，水洗機的除水(or 水氣)效果要好，否則靜電機短路的頻率會增高，進而使淨化率下降，以及靜電產生器故障率提高並減短其使用壽命。
3. 靜電機不宜在易燃油氣的環境下使用，使用前亦須先知道油氣的燃點為何，方能決定是否採用靜電機的設置。
4. 靜電機的安裝最好採用負壓設計，即風車在靜電機後段抽風，如此風車比較不會卡油、降低風量或減短使用壽命。



小松環保股份有限公司 敬上

簡易維修說明

靜電系統無法正常啟動	項次	故障原因	處理方式
	1	總電源開關未開啟	重新開啟總電源開關
	2	集塵板積油過厚過髒	執行清洗動作
	3	鎢絲線斷掉	更換鎢絲線
	4	集塵板部分損壞、變形	將其修護或更新
	5	門板導電片過髒或含有水等其他導電質	將其導電片擦拭乾淨
	6	集塵板或門板間有異物卡住	將其取出清除
	7	導電彈簧組脫落以致無法通電	將其重新調整固定
	8	設備內含有大量水氣	開啟風車風乾或阻絕水氣進入

以上情形如經檢查處理後仍未能正常運作時，請致電本公司客服進行維修。

清洗說明

1. 關閉風車和控制盒開關為 OFF 後 10 分鐘再將靜電機門板打開。（以防機體內有殘留電力，導致觸電）
2. 拉出電極板及濾網。
3. 倒入清潔劑適量，並加入 60 度 C 熱水浸泡約 10 分鐘（或以清潔劑加入清水浸泡 30 分鐘）再以高壓水槍，噴洗乾淨，如無法沖洗乾淨，再重新浸泡至電極板及濾網可以確實沖洗乾淨。
4. 清洗後晾乾，並將電極板及濾網放入靜電機內，再啟動風車及控制盒之開關為 ON 後即可使用。



備註：圖片為靜電機打開示意圖（非清洗步驟）。

維修紀錄表

- 一、依約自驗收日起由本公司對該設備負責維修並予以紀錄。
- 二、維修時如於保固期間內僅酌收部份費用，但因人為疏失或天災等情形除外。
- 三、保固期間內維修或更換之物品屬耗材部份者，本公司依規定酌收工本費。
- 四、維修時，本公司維修人員會出示相關證明，若非本公司維修人員施工，因而造成之損害，請自行負責。

項目 次數	維修保養日期	維修保養問題	現場人員	購買人
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

保固書

保證內容：

1. 請遵照所附之使用說明書正使用。
2. 凡由本公司出售之機器，於正頁記載之購買日起生效的保固期間，本公司提供該機器正常運作之保固服務。
3. 本保固服務限自購買日起生效，一年內保固期限除耗品部分（氣密條、濾網、極板、高壓產生器及清洗主機）酌收工本費外，其餘維修費用全免。
4. 主機不可自行拆封，一經拆封，恕不提供保固及各項維修服務。
5. 本保固服務範圍不包括因不當使用、移動、災害及非本公司所屬技術員，對機器之拆修或改裝而導致之故障及損壞。
6. 本保固服務僅限於保固書上所載之保證期間內，由小松環保股份有限公司提供保固服務。
7. 本保固書須經本公司用印後始生效用，若有偽造情事概不接受保固。

機 型		出 廠 日 期	年	月	日
保 證 期 間		西元	年	月	日起至 年 月 日止
購 買 者	姓 名				
	地 址				
	電 話				
公 司 章					